

**Achtung! Unbedingt lesen vor der Installation!**

Paketversion 6.01: diese Version wurde komplett überarbeitet, auch in der Ordernstruktur. Daher wird nicht empfohlen, Paket 6.01 in einen bereits vorhandenen Ordner \IF-XX zu entpacken. Das vermischt eine möglicherweise ältere Version mit der neuen und ersetzt VIs nur teilweise. Stattdessen empfehlen wir das alte Paket zu entfernen bzw. zu Backupzwecken zu archivieren, den Zielordner zu leeren und Paket 6.01 komplett zu entpacken.

Um die mitgelieferten Labview VIs in Ihren eigenen Anwendungen benutzen zu können, führen Sie folgende Schritte aus:

- a) Beenden Sie LabView, falls es gestartet ist.
- b) Gehen Sie zum Ordner  
`c:\programme\national instruments\<labview versions-ordner>\instr.lib\`  
(dies ist der Ordner, in dem normalerweise Benutzer-VIs gespeichert werden, die man dann aus dem Kontextmenu aufrufen kann).
- c) Alternative 1: Entpacken Sie die ZIP-Datei im Pfad `\Software\Labview` in den Ordner aus Schritt b. Erstellen Sie keinen neuen Ordner, indem Sie „Entpacken nach IF-XX..“ wählen, sondern nur „Hier entpacken“!

Alternative 2: Sie öffnen das ZIP wie einen Ordner und ziehen den darin enthaltenen Ordner IF-XX in den in b) geöffneten Ordner (drag & drop)

Danach sollte sich in beiden Fällen folgende Pfadstruktur ergeben:

`c:\Programme (x86)\National Instruments\<labview-versions-ordner>\instr.lib\IF-XX`

- d) Starten Sie LabView.

Hinweis: Das VI-Paket wurde für LabVIEW 2015 als Mindestversion erstellt, um eine gewisse Abwärtskompatibilität zu gewährleisten. Wir empfehlen daher, das VI-Paket nach der Installation in LabView-Versionen neuer als 2015 einmal einer Massenkompilierung zu unterziehen. Das vermeidet die ständigen Warnungen beim Laden. Massenkompilierung finden Sie im Menü von LabView unter „Werkzeuge -> Fortgeschritten“. In dem Fenster wählen Sie dann den Ordner \IF-XX zur Massenkompilierung aus.

Die VIs sollten im Kontextmenü von LabView in **Instrumenten-I/O -> Gerätetreiber -> IF-XX** zu finden sein.

Bei Fragen oder Problemen kontaktieren Sie uns per Mail unter [support@elektroautomatik.com](mailto:support@elektroautomatik.com) oder Telefon **02162 / 378566**.